Size: 50*50mm

MOES
HOME, SMART MOES HOME

works with Tuya

Instruction Manual
Human Presence sensor

WSS-HP03-U-MS-DH24

1

• QR 코드를 스캔하면 한국어 설명서, 설치 동영상, 기능 가이드 를 볼 수 있습니다.

• QRコードを読み取ると、日本語の説明書、インストールビデオ、機能ガイドが表示されます。

• من فضلك قم بمسح رمز الاستجابة السريعة(QR-code)للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية وفيديو التثبيت ووصف للوظائف

请扫描二维码获取中文的说明书、安装视频及功能介绍

2

Product description

The working principle of the radar human presence sensor is based on microwave radar technology. The sensor emits a microwave signal, which is reflected back to the sensor and received when the human body enters the detection range. The sensor processes the reflected signal to determine the presence and movement of the human body. Whether it is in motion or at rest, it can even detect the respiratory activity of the human body, which is suitable for the monitoring of vital signs.

Safety Instructions

Do not disassemble, reassemble, modify or attempt to repair this product by yourself. This work should be performed by authorized professionals.

3

Product presentation



4

Specification

Operating voltage: DC 5V/1A
Operating temperature: -10˚C~55˚C
Operating humidity: 0%~95%RH
Communication: Zigbee/Wi-Fi
Product size: 49x49x10.5mm
Radar frequency: 5.8G
Illuminance value: 0~3000 Lux
Stationary detection range: 0~6 m
Moving detection range: 0~6 m
Detection Angle: >90˚
Frequency Band: 2.405~2.480GHz
Maximum Radio Transmit Power: <+10dBm

Package contents

Host machine X1
USB cable X1
User Manual X1

5

Preparation for use

① Download MOES App on App store or scan the QR code.

GET ON Google Play
Download on the App Store

Moes application is much more compatible than Tuya smart / smart life application. It also provides a new customized service for controlling scenes through Siri, widgets and scene recommendation. (Note: Tuya smart / Smart Life app is still working, but moes app is highly recommended)

② Registration or Log in.
• Download "MOES" Application.
• Enter the Register/Login interface; tap "Register" to create an account by entering your phone number to get verification code and "Set password".
Choose "Log in" if you already have a MOES account.

6

Binding device description

1: Plug the USB power cable into the USB port of the device and connect the power adapter (DC5V/1A).

2: Make sure the LED indicator is flashing while connecting, if not, press and hold the reset button until the LED indicator is flashing fast or slow.

3: Turn on the Bluetooth switch of the mobile phone, open the MOES APP, log in, and click the upper right corner of the home page "+"icon, click "Add device".

4. If the protocol of device is Zigbee,it must have a Tuya Zigbee gateway and select Zigbee gateway.

7

5. When the APP finds the device,click the device icon and follow the APP's instructions to complete the pairing process.



8

Installation instructions

Ceiling installation



9

Side wall mounting

Side wall mounting, can effectively reduce the product on the movement of small animals false detection.



10

Special note

1. Do not expose the radar sensor to interfering devices such as quasi-wireless routers.

2. You can set the radar parameters on the APP according to the field environment, adjust the sensor detection distance.

Function and operation logic description

1. Fast flashing or slow flashing means that the de vice is in pairing status the LED indicator is always on means the pairing is successful and the network is disconnection.

2. The device collects the light value every 2

11

seconds. When the light value changes, the light data will be uploaded automatically.

3. The device supports the upload of presence status(present, absent)and human body action status(moving,slightly moving)information.Users can set the link according to the specific situation.

4. When the device detects that someone has left (none), if the user needs to keep someone in the presence state for a period of time, he can set the "Presence keep time" on the APP.The setting period is 0 second to 180 second.

5. If the device is found to have false detection, you can set the radar parameters on the APP to adjust the detection distance and sensitivity (the larger the value, the more sensitive).

12

6. If the device has false alarms from human presence to non-human presence,you can turn down the upper and lower distance limits for motion sensitivity and motion detection.

7. If the device detects that human presence, but does not report non-human presence after the person leaves, you can turn down the upper and lower distance limits for micro motion sensitivity and micro motion detection, if it doesn't work, keep adjusting the motion sensitivity and the upper and lower limits of the motion detection distance.

13

Declaration of conformity

Hereby,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type HPS01 is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.moestech.com/blogs/news /wss-hpo3-u
https://www.moestech.com/blogs/news /zss-hpo3-u

Trouble shooting

If you have problems installing or operating your device, please review its product data sheet:
https://www.moestech.com/blogs/news /wss-hpo3-u
https://www.moestech.com/blogs/news /zss-hpo3-u

14

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equip ment(WEEE Directive 2012/19/EU)must be disposed of separately from unsorted municipal waste.To protect your health and the environment,this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities.Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and numan health.To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

15

FR Cet appareil, ses accessoires, se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product.
We hope you'll enjoy using it.
The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows.
As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures:
1. Products are covered by a 24-month warranty, effective
from the date of purchase of the covered product by a retail customer.

16

2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.
4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor – for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that

17

the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".
5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.
6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product with in a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.
7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified

18

in the user manual, and users are obliged to do it themselves.
8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
9. The warranty does not cover:
a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.
b) Damage caused by improper use of the product.
10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:
a) Remove the warranty seal from the product.
b) Remove the serial number from the product.
c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.
d) Use non-original parts and consumables.

19

WARRANTY CARD

Product Information
Product Name_____
Product Type_____
Purchase date_____
Warranty Period_____
Dealer Information_____
Customer's Name_____
Customer Phone_____
Customer Address_____

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

20

Thank you for your support and purchase at we Moes, we are always here for your complete satisfaction, just feel free to share your great shopping experience with us.

★ ★ ★ ★ ★

If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US

MOES.Official
@moessmart
@moes_smart
@moes_smart
@moes_smart
www.moes.net

21

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +44-292-1680945
Email: contact@evatmaster.com

EC REP
E-CrossStu-GmbH
Mainzer Landstr. 69 ,60329 Frankfurt am Main
Email: E-crossstu@web.de
Tel: +4969332967674
Made in China

Manufacturer:
WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel: +86-577-57186815
After Service Email: service@moeshouse.com

22

23

24

25

26

Gebrauchsanweisung
(Deutsch)

Spezifikation

Betriebsspannung: DC 5V/1A
Betriebstemperatur: -10˚C~55˚C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 0%~95%RH
Kommunikation: Zigbee/Wi-Fi
Produktgröße: 49x49x10.5mm
Radarfrequenz: 5.8G
Beleuchtungsstärke: 0~3000 Lux
Stationäre Erfassungsreichweite: 0~6 m
Beweglicher Erfassungsbereich: 0~6 m
Erfassungswinkel: >90˚
Frequenzband: 2.405~2.480GHz
Maximale Funksendeleistung: <+10dBm

27

Vorbereitung zur Verwendung

① Laden Sie die MOES-App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.

GET ON Google Play
Download on the App Store

Die Moes-App ist viel kompatibler als die Tuya Smart/Smart Life-App. Sie bietet außerdem einen neuen angepassten Service zur Steuerung von Szenen über Siri, Widgets und Szenenempfehlungen.
(Hinweis: Die Tuya Smart/Smart Life-App funktioniert noch, aber die Moes-App wird dringend empfohlen)

Beschreibung des Bindungsgeräts

1: Stecken Sie das USB-Stromkabel in den USB-Anschluss des Geräts und schließen Sie das Netzteil (DC5V/1A) an.

28

2: Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige beim Verbinden blinkt. Wenn nicht, halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell oder langsam blinkt.

3: Schalten Sie den Bluetooth-Schalter des Mobiltelefons ein, öffnen Sie die MOES-App, melden Sie sich an und klicken Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke der Startseite. Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".

4. Wenn das Protokoll des Geräts Zigbee ist, muss es über ein Tuya Zigbee-Gateway verfügen und Zigbee-Gateway auswählen.

5. Wenn die APP das Gerät findet, klicken Sie auf das Gerätesymbol und befolgen Sie die Anweisungen der APP, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

29

Installationsanleitung

Deckenmontage



30

Seitenwandmontage

Durch die Montage an der Seitenwand kann die Fehlerkennung des Produkts bei Bewegungen kleiner Tiere wirksam reduziert werden.



31

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD, dass das Funkgerät Typ HPS01 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.moestech.com/blogs/news / wss-hpo3-u
https://www.moestech.com/blogs/news / zss-hpo3-u

FAQ

F1: Was soll ich tun, wenn ich den Sensor nicht konfigurieren kann?
a. Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
b. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät und Ihr Switch-Modul mit demselben
2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden sind.
c. Ob eine gute Internetverbindung besteht.
d. Stellen Sie sicher, dass das in der App eingegebene Passwort korrekt ist.
e. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung korrekt ist.

32

33

34

35

Manual de instrucciones
(Español)

Especificación

Voltaje de funcionamiento: DC 5V/1A
Temperatura de funcionamiento: -10˚C~55˚C
Humedad de funcionamiento: 0%~95%RH
Comunicación: Zigbee/Wi-Fi
Tamaño del producto: 49x49x10.5mm
Frecuencia del radar: 5.8G
Valor de iluminación: 0~3000 Lux
Rango de detección estacionario: 0~6 m
Rango de detección en movimiento: 0~6 m
Ángulo de detección: >90˚
Banda de frecuencia: 2.405~2.480GHz
Potencia máxima de transmisión por radio: <+10dBm

36

Preparación para el uso

① Descargue la aplicación MOES en la App Store o escanee el código QR.

GET ON Google Play
Download on the App Store

La aplicación Moes es mucho más compatible que la aplicación Tuya Smart/Smart Life. También ofrece un nuevo servicio personalizado para controlar escenas a través de Siri, widgets y recomendaciones de escenas.
(Nota: la aplicación Tuya Smart/Smart Life sigue funcionando, pero la aplicación Moes es muy recomendable)

Descripción del dispositivo de encuadernación

1: Conecte el cable de alimentación USB al puerto USB del dispositivo y conecte el adaptador de corriente (DC5V/1A).

37

2: Asegúrese de que el indicador LED esté parpadeando durante la conexión; de lo contrario, mantenga presionado el botón de reinicio hasta que el indicador LED parpadee rápido o lento.

3: Encienda el interruptor Bluetooth del teléfono móvil, abra la aplicación MOES, inicie sesión y haga clic en el icono "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio; haga clic en "Agregar dispositivo".

4. Si el protocolo del dispositivo es Zigbee, debe tener una puerta de enlace Tuya Zigbee y seleccionar la puerta de enlace Zigbee.

5. Cuando la APLICACIÓN encuentre el dispositivo, haga clic en el icono del dispositivo y siga las instrucciones de la APLICACIÓN para completar el proceso de emparejamiento.

38

Instrucciones de instalación

Instalación de techo



39

Montaje en pared lateral

El montaje en pared lateral puede reducir eficazmente la detección falsa del movimiento del producto en animales pequeños.



40

Declaración de conformidad

Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que el equipo de radio tipo HPS01 cumple con las Directivas 2014/53/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news / wss-hpo3-u
https://www.moestech.com/blogs/news / zss-hpo3-u

Preguntas frecuentes

Q1: ¿Qué debo hacer si no puedo configurar el sensor?
a. Verifique que el dispositivo esté encendido.
b. Asegúrese de que su teléfono móvil y el módulo de conmutación estén en la misma red WiFi de 2,4 GHz.
c. Si tiene buenas condiciones de Internet.
d. Asegúrese de que la contraseña ingresada en la aplicación sea correcta.
e. Asegúrese de que el cableado sea correcto.

41

42

43

44

Manuel d'instruction
(Français)

Spécification

Tension de fonctionnement : DC 5V/1A
Température de fonctionnement : -10˚C~55˚C
Humidité de fonctionnement : 0%~95%RH
Communication : Zigbee/Wi-Fi
Taille du produit : 49x49x10,5mm
Fréquence radar : 5,8G
Valeur d'éclairement : 0~3000 Lux
Portée de détection stationnaire : 0~6 m
Portée de détection mobile : 0~6 m
Angle de détection : >90˚
Bande de fréquence : 2,405~2,480GHz
Puissance de transmission radio maximale : <+10dBm

45

Préparation à l'utilisation

① Téléchargez l'application MOES sur l'App Store ou scannez le code QR.

GET ON Google Play
Download on the App Store

L'application Moes est beaucoup plus compatible que l'application Tuya smart / smart life. Elle propose également un nouveau service personnalisé pour contrôler les scènes via Siri, les widgets et la recommandation de scènes.
(Remarque : l'application Tuya smart / Smart Life fonctionne toujours, mais l'application moes est fortement recommandée)

Description du dispositif de reliure

1 : Branchez le câble d'alimentation USB sur le port USB de l'appareil et connectez l'adaptateur secteur (DC5V/1A).

46

2 : Assurez-vous que le voyant LED clignote pendant la connexion, sinon, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement ou lentement.

3 : Allumez le commutateur Bluetooth du téléphone mobile, ouvrez l'application MOES, connectez-vous et cliquez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, puis cliquez sur « Ajouter un appareil ».

4. Si le protocole de l'appareil est Zigbee, il doit disposer d'une passerelle Tuya Zigbee et sélectionner la passerelle Zigbee.

5. Lorsque l'application trouve l'appareil, cliquez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions de l'application pour terminer le processus de couplage.

47

Instructions d'installation

Pose au plafond



48

Montage sur paroi latérale

Le montage sur paroi latérale peut réduire efficacement la détection erronée du mouvement des petits animaux.



49

Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD déclare que l'équipement radio de type HPS01 est conforme aux directives 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
https://www.moestech.com/blogs/news / wss-hpo3-u
https://www.moestech.com/blogs/news / zss-hpo3-u

FAQ

Q1 : Que dois-je faire si je ne parviens pas à configurer le capteur ?
a. Veuillez vérifier si l'appareil est sous tension.
b. Assurez-vous que votre mobile et votre module de commutation sont sous le même réseau WiFi 2,4 GHz.
c. Si les conditions Internet sont bonnes.
d. Assurez-vous que le mot de passe saisi dans l'application est correct.
e. Assurez-vous que le câblage est correct.

50

51

52

53

Manuale di istruzioni
(Italiano)

Specificazione

Tensione di esercizio: DC 5V/1A
Temperatura di esercizio: -10˚C~55˚C
Umidità di esercizio: 0%~95%RH
Comunicazione: Zigbee/Wi-Fi
Dimensioni del prodotto: 49x49x10,5mm
Frequenza radar: 5,8G
Valore di illuminazione: 0~3000 Lux
Intervallo di rilevamento stazionario: 0~6 m
Intervallo di rilevamento in movimento: 0~6 m
Angolo di rilevamento: >90˚
Banda di frequenza: 2,405~2,480GHz
Potenza massima di trasmissione radio: <+10dBm

54

Preparazione all'uso

① Scarica l'app MOES dall'App Store o scansiona il codice QR.

GET ON Google Play
Download on the App Store

L'applicazione Moes è molto più compatibile dell'applicazione Tuya smart/smart life. Fornisce anche un nuovo servizio personalizzato per controllare le scene tramite Siri, widget e raccomandazione di scene.
(Nota: l'app Tuya smart/Smart Life funziona ancora, ma l'app Moes è altamente consigliata)

Descrizione del dispositivo di rilegatura

1: Collega il cavo di alimentazione USB alla porta USB del dispositivo e collega l'adattatore di alimentazione (DC5V/1A).

55

2: Assicurati che l'indicatore LED lampeggi durante la connessione, in caso contrario, tieni premuto il pulsante di ripristino finché l'indicatore LED non lampeggia velocemente o lentamente.

3: Accendi l'interruttore Bluetooth del telefono cellulare, apri l'APP MOES, accedi e fai clic sull'angolo in alto a destra dell'icona "+" della home page, fai clic su "Aggiungi dispositivo".

4. Se il protocollo del dispositivo è Zigbee, deve avere un gateway Tuya Zigbee e selezionare Gateway Zigbee.

5. Quando l'APP trova il dispositivo, fare clic sull'icona del dispositivo e seguire le istruzioni dell'APP per completare il processo di abbinamento.

56

Istruzioni per l'installazione

Installazione a soffitto



57

Montaggio a parete laterale

Il montaggio a parete laterale può ridurre efficacemente il falso rilevamento del movimento di piccoli animali.



58

Dichiarazione di conformità

Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD dichiara che l'apparecchiatura radio tipo HPS01 è conforme alla direttiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news / wss-hpo3-u
https://www.moestech.com/blogs/news / zss-hpo3-u

Domande frequenti

D1: Cosa devo fare se non riesco a configurare il sensore?
a. Controlla se il dispositivo è acceso.
b. Assicurati che il tuo cellulare e il modulo switch siano sotto la stessa rete WiFi a 2,4 GHz.
c. Che ci siano buone condizioni di Internet.
d. Assicurati che la password inserita nell'app sia corretta.
e. Assicurati che il cablaggio sia corretto.

59

60

61

62

Manual de Instruções
(Português)

Especificação

Tensão de operação: DC 5V/1A
Temperatura de operação: -10˚C~55˚C
Umidade de operação: 0%~95%RH
Comunicação: Zigbee/Wi-Fi
Tamanho do produto: 49x49x10,5 mm
Frequência do radar: 5,8G
Valor de iluminância: 0~3000 Lux
Faixa de detecção estacionária: 0~6 m
Faixa de detecção móvel: 0~6 m
Ângulo de detecção: >90˚
Banda de frequência: 2,405~2,480 GHz
Potência máxima de transmissão de rádio: <+10dBm

63

Preparação para uso

① Baixe o aplicativo MOES na App Store ou escaneie o código QR.

GET ON Google Play
Download on the App Store

O aplicativo Moes é muito mais compatível do que o aplicativo Tuya smart / smart life. Ele também fornece um novo serviço personalizado para controlar cenas por meio do Siri, widgets e recomendação de cenas.
(Observação: o aplicativo Tuya smart / Smart Life ainda está funcionando, mas o aplicativo moes é altamente recomendado)

Descrição do dispositivo de encadernação

1: Conecte o cabo de alimentação USB na porta USB do dispositivo e conecte o adaptador de alimentação (DC5V/1A).

64

2: Certifique-se de que o indicador LED esteja piscando durante a conexão, caso contrário, pressione e segure o botão de reinicialização até que o indicador LED esteja piscando rápido ou devagar.

3: Ligue o interruptor Bluetooth do telefone celular, abra o MOES APP, faça login e clique no canto superior direito do ícone "+" da página inicial, clique em "Adicionar dispositivo".

4. Se o protocolo do dispositivo for Zigbee, ele deverá ter um gateway Tuya Zigbee e selecionar gateway Zigbee.

5. Quando o APP encontrar o dispositivo, clique no ícone do dispositivo e siga as instruções do APP para concluir o processo de emparelhamento.

65

Instruções de instalação

Instalação de teto



66

Montagem na parede lateral

A montagem na parede lateral pode efetivamente reduzir a detecção falsa do produto no movimento de pequenos animais.



67

Declaração de conformidade

Por meio deste, a WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que o equipamento de rádio tipo HPS01 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news / wss-hpo3-u
https://www.moestech.com/blogs/news / zss-hpo3-u

Perguntas frequentes

P1: O que devo fazer se não conseguir configurar o sensor?
a. Verifique se o dispositivo está ligado.
b. Certifique-se de que seu celular e módulo de switch estejam na mesma rede WiFi de 2,4 GHz.
c. Se está em boas condições de internet.
d. Certifique-se de que a senha inserida no aplicativo esteja correta.
e. Certifique-se de que a fiação esteja correta.

68

69

70

71

Руководство по эксплуатации
(Русский язык)

Спецификация

Рабочее напряжение: DC 5V/1A
Рабочая температура: -10˚C~55˚C
Рабочая влажность: 0%~95%RH
Связь: ZigBee/Wi-Fi
Размер продукта: 49x49x10,5 мм
Частота радара: 5,8G
Значение освещенности: 0~3000 люкс
Стационарная дальность обнаружения: 0~6 м
Диапазон обнаружения движения: 0~6 м
Угол обнаружения: >90˚
Частотный диапазон: 2.405~2.480GHz
Максимальная мощность радиопередачи: <+10dBm

72

Подготовка к использованию

① Загрузите приложение MOES в App Store или отсканируйте QR-код.

GET ON Google Play
Download on the App Store

Приложение Moes гораздо более совместимо, чем приложение Tuya smart / smart life. Оно также предоставляет новый настраиваемый сервис для управления сценами через Siri, виджеты и рекомендации сцен.
(Примечание: приложение Tuya smart / Smart Life все еще работает, но настоятельно рекомендуется приложение moes)

Описание устройства привязки

1: Подключите USB-кабель питания к USB-порту устройства и подключите адаптер питания (DC5V/1A).

2: Убедитесь, что светодиодный индикатор

73

мигает во время подключения, если нет, нажмите и удерживайте кнопку сброса, пока светодиодный индикатор не начнет быстро или медленно мигать.

3: Включите переключатель Bluetooth на мобильном телефоне, откройте приложение MOES, войдите в систему и щелкните значок «+» в правом верхнем углу домашней страницы, щелкните «Добавить устройство».

4. Если протокол устройства — Zigbee, оно должно иметь шлюз Tuya Zigbee и выбрать шлюз Zigbee.

5. Когда приложение обнаружит устройство, щелкните значок устройства и следуйте инструкциям приложения, чтобы завершить процесс сопряжения.

74

Инструкция по установке

Монтаж потолка

75

Монтаж на боковую стену

Монтаж на боковой стене позволяет эффективно снизить ложное срабатывание датчика при движении мелких животных.

76

Декларация о соответствии

Настоящим WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD заявляет, что радиооборудование типа HPS01 соответствует Директиве 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:
https://www.moestech.com/blogs/news / wss-hpo3-u
https://www.moestech.com/blogs/news / zss-hpo3-u

Часто задаваемые вопросы

В1: Что делать, если я не могу настроить датчик?
a. Проверьте, включено ли устройство.
b. Убедитесь, что ваш мобильный телефон и модуль коммутатора находятся в одной и той же сети WiFi 2,4 ГГц.
c. Хорошее ли у него интернет-соединение.
d. Убедитесь, что пароль, введенный в приложении, правильный.
e. Убедитесь, что проводка правильная.

77

78

79

80

Instrukcje użytkowania
(Polski)

Specyfikacja

Napięcie robocze: DC 5V/1A
Temperatura robocza: -10˚C~55˚C
Wilgotność robocza: 0%~95%RH
Komunikacja: Zigbee/Wi-Fi
Rozmiar produktu: 49x49x10.5mm
Częstotliwość radaru: 5.8G
Wartość natężenia oświetlenia: 0~3000 Lux
Stacjonarny zasięg detekcji: 0~6 m
Zakres detekcji ruchu: 0~6 m
Kąt detekcji: >90˚
Pasmo częstotliwości: 2.405~2.480GHz
Maksymalna moc transmisji radiowej: <+10dBm

81

Przygotowanie do użycia

① Pobierz aplikację MOES ze sklepu App Store lub zeskanuj kod QR.

GET ON Google Play
Download on the App Store

Aplikacja Moes jest znacznie bardziej kompatybilna niż aplikacja Tuya smart/smart life. Zapewnia także nową, spersonalizowaną usługę kontrolowania scen za pomocą Siri, widżetów i rekomendacji scen.
(Uwaga: aplikacja Tuya smart/Smart Life nadal działa, ale aplikacja moes jest wysoce wydająna zalecony)

Wiążący opis urządzenia

1: Podłącz kabel zasilający USB do portu USB urządzenia i podłącz zasilacz (DC5V/1A).

2: Upewnij się, że wskaźnik LED miga podczas

82

łączenia. Jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania, aż wskaźnik LED zacznie migać szybko lub wolno.

3: Włącz przełącznik Bluetooth w telefonie komórkowym, otwórz aplikację MOES, zaloguj się i kliknij ikonę „+" w prawym górnym rogu strony głównej, kliknij „Dodaj urządzenie".

4. Jeżeli protokół urządzenia to Zigbee, musi ono posiadać bramkę Tuya Zigbee i wybrać bramkę Zigbee.

5. Gdy aplikacja znajdzie urządzenie, kliknij ikonę urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć proces parowania.

83

Instrukcje instalacji

Montaż sufitowy



84

Montaż na ścianie bocznej

Montaż na ścianie bocznej może skutecznie ograniczyć fałszywe wykrywanie ruchu małych zwierząt.



85

Deklaracja zgodności

Niniejszym WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD oświadcza, że urządzenie radiowe typu HPS01 jest zgodne z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
https://www.moestech.com/blogs/news / wss-hpo3-u
https://www.moestech.com/blogs/news / zss-hpo3-u

Często zadawane pytania

P1: Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować czujnika?
a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
b. Upewnij się, że telefon komórkowy i moduł przełącznika znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
c. Czy są dobre warunki internetowe.
d. Upewnij się, że hasło wprowadzone w aplikacji jest prawidłowe.
e. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe.

86

87

88

89