




HAB403



## Interrupteur à coupure apparente 4P 32A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Courant assigné nominal                                                              | 32 A    |
| Courant assigné d'emploi en AC21                                                     | 32 A    |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B                                      | 32 A    |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B                                      | 32 A    |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A                                      | 32 A    |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B                                      | 32 A    |
| Pouvoir de fermeture en court-circuit I <sub>cm</sub> sous 415V AC selon IEC 60947-3 | 1,80 kA |
| Courant assigné admissible I <sub>cw</sub> 1s IEC60947                               | 1,26 kA |
| Courant assigné admissible I <sub>cwW</sub> IEC 60947                                | 1,26 kA |

#### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type de pôles             | 4P                      |
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
| Nombre de pôles           | 4                       |

#### Raccordement

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 16 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

#### Tension

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement             | 800 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs      | 8 000 V     |
| Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub> | 380 - 415 V |

#### Puissance

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Puissance dissipée par pôle à I <sub>n</sub>  | 0,60 W   |
| Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub> | 2,40 W   |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC1             | 21 000 W |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC-23           | 14 000 W |

#### Installation, montage

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Couple de serrage | 2 - 2,2 Nm |
|-------------------|------------|

#### Équipement

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Commande motorisée optionnelle      | Non |
| Nombre contact auxiliaire inverseur | 0   |

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Nombre contact auxiliaire à ouverture               | 0           |
| Nombre contact auxiliaire à fermeture               | 0           |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                     |             |
| Température de service                              | -20 - 70 °C |
| <b>Couvercle, porte</b>                             |             |
| Cadenassable                                        | Oui         |
| <b>Sécurité</b>                                     |             |
| Classe de protection (IP)                           | IP20        |
| <b>Fréquence</b>                                    |             |
| Fréquence                                           | 50 - 50 Hz  |
| <b>Connectivité</b>                                 |             |
| Type de raccordement                                | Borne à vis |
| <b>Fonctions</b>                                    |             |
| Inverseur                                           | Non         |
| Fonction interrupteur arrêt d'urgence               | Non         |
| Fonction Interrupteur principal                     | Oui         |
| Fonction interrupteur condamnation pour maintenance | Oui         |
| Fonction Interrupteur sécurité                      | Oui         |
| Fonction Interrupteur sectionneur                   | Oui         |
| <b>Capacité</b>                                     |             |
| Nombre de modules                                   | 3,42        |