

Fiche technique du produit

Spécifications



Détecteur de fumée intelligent Matter - HEIMAN HS2SA-5M

HS2SA-5M

Marque : HEIMAN

Principales

Marque	HEIMAN
Référence	HS2SA-5M
Fonction	Détection de fumée, alarme sonore et visuelle
Gamme produits	Détecteur de fumée Matter série HS2SA-5M

Caractéristiques radio & électriques

Usage intérieur ou extérieur	Intérieur uniquement
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C

Compatibilité

Application compatible	Tuya, Alexa, Google, home assistant, etc..
------------------------	--

Caractéristiques physiques

Dimensions	ø86 x H31 mm
Couleur	Blanc
Qualité du matériau	Plastique ABS ignifuge

Garantie & normes

Garantie	2 ans
Norme et certification	CE, EN 14604:2005, ROHS, Matter 1.2

Autres caractéristiques

Protocole de communication	Matter
Tension de fonctionnement	DC 3V (pile CR123A)

Durée de vie de la pile	10 ans
Indication d'alarme	LED rouge
Niveau sonore	≥85dB à 3 mètres
Type de capteur	Photoélectrique infrarouge
Humidité de fonctionnement	≤95% HR (sans condensation)

Présentation

HEIMAN HS2SA-5M — Détecteur de fumée intelligent Matter - HEIMAN HS2SA-5M

Description

Le HEIMAN HS2SA-5M est un détecteur de fumée photoélectrique conçu pour assurer la sécurité dans les foyers et les environnements professionnels. Ce dispositif intelligent et alimenté par pile est destiné à détecter rapidement toute présence de fumée, garantissant ainsi une protection efficace contre les risques d'incendie.

Équipé d'un capteur photoélectrique infrarouge, cet appareil surveille en permanence la qualité de l'air. Lorsqu'une menace est identifiée, il active immédiatement une alarme sonore d'une intensité d'au moins 85 dB, accompagnée d'une alerte visuelle via une LED rouge. De plus, sa connectivité en MATTER permet une intégration fluide avec d'autres systèmes domotiques, facilitant la gestion des alertes à distance.

La mise en place du détecteur est aisée grâce à son alimentation par pile, garantissant une longue durée de vie. Ce modèle est particulièrement adapté pour être utilisé dans divers scénarios de sécurité, permettant ainsi d'activer des mesures automatiques, comme l'éclairage ou la sirène, tout en offrant la possibilité de réaliser des auto-tests et de désactiver les alarmes via une application compatible.