Fiche technique du produit
XVR107S



XVR107S

Borne de recharge witty one 1x7kW 1ph+N prise T2S

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	7 kW
Puissance raccordée	0,1 - 7 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1

Courant électrique

Courant nominal IN	32 A

Connectivité

Quantité des points de chargement	1

Fonctions

Avec gestion de charge	Non

Equipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2S

Dimensions

Dimensions	370 x 250 mm
Hauteur	370 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	150 mm

Conformité Data Act

Génère des données	Oui
Types de données	Alarmes Informations de base Gestion de l'énergie d'appareil Mesure électrique Mesure électrique détaillée Équipement d'alimentation pour véhicule électrique Mode EVSE de l'énergie Diagnostics généraux Diagnostic réseau Mode opérationnel Diagnostic logiciel
Formats de données	Custom
Volume de données journalier estimé	10 KB - 100 KB
Génération de données en temps réel	Oui
Données stockées sur l'appareil	Oui

Installation, montage

Montage sur	Montage mural

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C

Fiche technique du produit
XVR107S

Tension

Tension nominale	230 - 230 V


Matière

Matériau	Plastique

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins



a (mm)	370
b (mm)	250
c (mm)	150