

Fiche technique du produit

Spécifications



Récepteur-contrôleur WiFi/RF433 10A MOES WRT-S-Z-RC

WRT-S-Z-RC

Marque : MOES

Principales

Marque	MOES
Référence	WRT-S-Z-RC
Fonction	Commande à distance de charges
Gamme produits	Modules RF433
Application typique	Éclairage et petits appareils

Caractéristiques radio & électriques

Technologie radio	RF 433 MHz
Puissance maximale	2500 W (10 A)
Usage intérieur ou extérieur	Intérieur

Compatibilité

Application mobile	Moes, Tuya, Smart life (via passerelle RF) Alexa et Google Home
Compatibilité vocale	Alexa et Google Assistant

Caractéristiques physiques

Dimensions	Environ 59 × 42 × 20 mm
Couleur du boîtier	Blanc

Garantie & normes

Garantie	2 ans
----------	-------

Autres caractéristiques

Type	Récepteur-contrôleur radio 1 canal
------	------------------------------------

Présentation

MOES WRT-S-Z-RC — Récepteur-contrôleur WiFi/RF433 10A MOES WRT-S-Z-RC

Description

Le MOES WRT-S-Z-RC est un récepteur-contrôleur conçu pour l'éclairage et les appareils électriques. Ce dispositif utilise une technologie WiFi/RF433 pour commuter des charges allant jusqu'à 2500 W et supporte des tensions de 85 à 250 V AC, ce qui le rend parfaitement adapté à divers circuits d'éclairage ou à de petits appareils électriques.

Ce module permet une commande sans fil grâce à une télécommande RF ou à travers une passerelle adaptée, facilitant ainsi l'intégration dans l'application Tuya Smart. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de fonctionnalités telles que le pilotage à distance, des programmations horaires, ainsi que le contrôle vocal via des assistants virtuels comme Alexa ou Google Assistant.

Son format compact permet une installation facile et discrète, rendant le récepteur-contrôleur compatible avec des boîtiers ou des coffrets existants. Par conséquent, il se prête parfaitement à une utilisation quotidienne pour automatiser l'éclairage et gérer efficacement des équipements connectés.